



Documentation

Addon « Affichage produit dans famille parente »

Fonctionnalité

L'add-on "Affichage produit dans famille parente" est indispensable pour réorganiser l'affichage des produits de votre boutique en ligne. Il vous permet de faire remonter un produit directement sur sa famille parente et ainsi, d'optimiser le parcours d'achat.

En rendant la publication des produits plus intuitive, l'add-on "Affichage produit dans famille parente" dopera à coup sûr les ventes de votre e-commerce.

Pré-requis

- Version minimum d'E-majine : 1.22 a

Installation via FTP

1. Dézipper l'archive
2. Copier le répertoire local
 /files/Displayonparentfamily
dans le répertoire distant
 /html/specifs/addons
3. Copier le fichier local
 /files/hooks/actions/manage/Displayonparentfamily.class.php
dans le répertoire distant
 /html/specifs/hooks/actions/manage/

Activation

Pour activer l'add-on il suffit de se connecter au manage du site et d'appeler l'action manage suivante :

monsite.fr/manage/manageAction-Displayonparentfamily

Le bouton "Activer l'add-on `Affichage produit dans famille parente`" permet d'activer l'add-on ainsi que de finaliser l'installation en déplaçant les fichiers qui nécessitent un déplacement. L'add-on peut ensuite être désactivé si nécessaire.

Utilisation

Pour utiliser l'add-on `Affichage produit dans famille parente` une fois activé, il faudra se rendre sur la rubrique pour laquelle vous souhaitez afficher les produits des sous familles :

Mon site/ Rubriques et contenus, sélectionnez la rubrique puis cliquez sur la droite sur 'modifier'.

Si ce n'est pas le cas, sélectionnez la méthode de publication « Publier un catalogue », et validez.

Cliquez sur l'onglet 'Détail'.

Sur cette nouvelle page, un encart '*Affichage des produits*' s'affiche, avec deux éléments :

- Une liste déroulante pour choisir la méthode d'affichage.
- Un champ à compléter (valeur numérique uniquement), indiquant le nombre de sous-famille à afficher.

Après validation, il suffit de se rendre sur le catalogue pour constater le fonctionnement.